

Светодиодная дюралайт INH-L01-DL-2WH

Внимание! Перед установкой и использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный дюралайт серии INH-L01-DL-2WH-100-240 торговой марки INOXHUB предназначен для оформления фасадов зданий, ступеней, на парковках, аллеиных, придомовых зонах, в рекламных конструкциях, вывесках и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается подключение к сети дюралайта, который еще находится в бухте, это может привести к чрезмерному нагреву изделия и его выходу из строя.
- Недопустимо закрывать дюралайт металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию.
- В работе светодиодного дюралайта нельзя использовать переменный ток. Дюралайт должен быть подключен через специальный комплект подключения (шнур питания с диодным мостом, коннектор для соединения, заглушка), поставляемый заводом-изготовителем (поставляется вместе с бухтой). Не пренебрегайте рекомендациями по количеству (метражу) подключаемой продукции для одного диодного моста.
- Не погружайте изделие под воду (бассейны и пр.)
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. При механических повреждениях, нарушающих целостность шнура, эксплуатировать изделие запрещено. Необходимо сразу же отключить электропитание во избежание поражения электрическим током и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода из строя.
- В случае повреждения отдельного участка или обнаружении повреждения поверхности дюралайта необходимо вырезать поврежденный участок (строго по модулю резки и при отключенном напряжении) во избежание несчастного случая, соединив коннектором или заизолировав оставшиеся участки специальной заглушкой и водонепроницаемым клеем.
- Не растягивайте, не скручивайте светодиодный шнур

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. До начала монтажа рекомендуется подключить для проверки к сети весь подлежащий установке дюралайт, чтобы выявить дефекты, связанные с нарушениями цепи, которые могли произойти в процессе транспортировки, и дефекты, связанные с отклонениями в цвете. Это поможет избежать расходов на повторный монтаж изделия.
2. Внимание! Подключение к сети дюралайта, который еще находится в бухте, не допускается, так как это может привести к чрезмерному нагреву изделия и его выходу из строя.
3. Во время установки и подключения обратите внимание на то, чтобы контакты дюралайта в местах соединений были сухими и без повреждений
4. Не производите монтаж дюралайта во включенном состоянии. Подключайте дюралайт к сети только после правильной установки.
5. Контакты в месте подключения должны быть хорошо закреплены и заизолированы во избежание разрыва цепи в местах соединения.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

1. Статичный

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Бухта INH – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 экз.
4. БП 1.5A INH – 5 шт.
5. Игла дюралайт-БП – 5 шт.
6. Термоусадка – 10 шт.
7. Заглушка – 5 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Тип	Размер	Длина	Количество LED	Шаг резки	Угол рассеивания	Режим свечения	Материал изоляции	Потребляемая мощность	Напряжение	Блок питания	IP	Температура эксплуатации
INH-L01-DL-2WH-100-240 ** B; R; W; WW	Двухжильный	13 мм	100 м	36 DIP диодов на метр	1 м	360°	Статичное	PВХ	2.4 Вт на метр	220 В	В комплекте	IP 65	от -40° до +60°C

- Места соединений должны быть залиты рассчитанным на высокое напряжение водонепроницаемым клеем, исключающим попадание влаги на контакты, что может привести к короткому замыканию. Для изоляции мест соединений используйте термоусадочную трубку.
- Дюралайт разделяется на отдельные участки только по модулю резки (маркировка на шнуре в виде ножниц) посредством острых ножниц или специального ножа. В противном случае это приведет к порче отрезанного куска дюралайта.
- Подключенный силовой провод устройства должен быть свободен от посторонних предметов или материалов.
- При соединении отдельных участков их края необходимо плотно закреплять в муфтах.
- Заглушки должны быть плотно насажены на концы шлейфов. Для более надежного крепления используется специальный клей.
- При соединении нескольких участков дюралайта необходимо обращать внимание на то, чтобы они имели одинаковые характеристики (один производитель, один тип, цвет, и т.п.), рассчитанные на одинаковое напряжение. Общая длина соединяемых отрезков не должна превышать допустимую длину для данной модели. Важно соблюдать полярность!
- Следует применять силовые и соединительные элементы INOXHUB в местах присоединения отдельных участков цепи, а также при контакте всего устройства с силовыми проводами. Использование комплектующих других производителей может привести к окислению мест крепления (зажима), что также может привести к короткому замыканию и выходу из строя всего электрического шлейфа.

****Цвет свечения:** B - синий; R - красный; W - белый; WW - теплый белый

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Гирлянда хранится уложенная в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение гирлянды должно обеспечивать её сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «GUANGDONG CHANGDE HOLDING CO.,LTD.»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, ROOM 301,FLOOR 3,ZONE A,BUILDING 24,NO.1 JINTANG ROAD,TANGJIAWAN TOWN,HIGH-TECH ZONE ZHUHAI CITY,GUANGDONG PROVINCE.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя товара осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дополнительные комплектующие

Артикул	Описание
INH-L01-220AC/DC-2-1.5A-W	Комплект подключения, БЕЛЫЙ провод
INH-L01-220AC/DC-2-1.5A-B	Комплект подключения, ЧЕРНЫЙ провод
INH-L01-220AC/DC-1-1A-NP-W	Комплект подключения, без вилки, БЕЛЫЙ провод
INH-L01-220AC/DC-1-1A-NP-B	Комплект подключения, без вилки, ЧЕРНЫЙ провод
INH-L01-DL-2W-SC	Соединитель внутренний (иглы)
INH-L01-DL-EC	Заглушка
INH-L01-EC2-015-S-DL-W	Переходник (адаптер) Нить-Дюралайт, 2-pin папа
INH-L01-EC2-015-DL-S-W	Переходник (адаптер) Дюралайт-Нить, 2-pin мама

Код продукта	Год изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

****Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.**



INOXHUB

Москва

ул. Оршанская, дом 5,
офис 2/2 (БЦ Молодежный)

WEB

led.inoxhub.ru
8 (495) 120 04-89
sales@inoxhub.com