

Белт-лайт серии INH-L01-BL2-50M-125 и INH-L01-BL2-50M-250

Внимание! Перед установкой и использованием гирлянды внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Белт-лайт серии INH-L01-BL2-50M-125 и INH-L01-BL2-50M-250 торговой марки INOXHUB предназначен для оформления фасадов зданий, мостов, витрин, окон, праздничных и рекламных растяжек и т.п.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается подключение к сети белт-лайта, который еще находится в бухте
- Недопустимо закрывать белт-лайт металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию.
- Не вкручивайте лампы для белт-лайта, если шлейф подключен к сети. Используйте лампы одного напряжения.
- Не погружайте изделие под воду (бассейны и пр.)
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. При механических повреждениях, нарушающих целостность шнура, эксплуатировать изделие запрещено. Необходимо сразу же отключить электропитание во избежание поражения электрическим током и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода из строя.
- В случае повреждения отдельного участка или обнаружении повреждения поверхности необходимо вырезать поврежденный участок (кратно патрону) во избежание несчастного случая
- Не соединяйте белт-лайт с другой гирляндой

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Белт-лайт необходимо достать из коробки, размотать по всей длине и провести его наружный осмотр. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений шлейфа
2. Проверку работоспособности с установленными лампами стоит производить до начала монтажа
3. Белт-лайт не является самонесущим, крепится на стальной трос небольшого сечения.
4. Крепить шлейф к тросу необходимо стяжками (хомутами), не подвергая механическим нагрузкам.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Бухта INH-1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Артикул | Тип | Длина | Количество патронов | Тип цоколя | Шаг резки | Материал провода | Напряжение | IP | Температура эксплуатации |
|----------------------------------|-------------|-------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---|--|--------------------------|
| INH-L01-BL2-50M-250 ** B; W | Двухжильный | 50 м | 250 шт | Контакты из латуни; Цоколь E27 | После каждого патрона | Медный провод в ПВХ содержит силикон | Зависит от напряжения используемых ламп | IP65 с установленными лампочками | от -40° до +60°C |
| INH-L01-BL2-50M-125 ** B; W | | | 125 шт | | | | | | |
| INH-L01-BL2-50M-250-R ** B; W | Двухжильный | 50 м | 250 шт | Контакты из латуни; Цоколь E27 | После каждого патрона | Медный провод Резина | Зависит от напряжения используемых ламп | IP65 с установленными лампочками | от -40° до +60°C |
| INH-L01-BL2-50M-125-R ** B; W | | | 125 шт | | | | | | |

**Цвет шлейфа: B - черный; W - белый

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Гирлянда хранится уложенная в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение гирлянды должно обеспечивать её сохранность от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «GUANGDONG CHANGDE HOLDING CO.,LTD.»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, ROOM 301,FLOOR 3,ZONE A,BUILDING 24,NO.1 JINTANG ROAD,TANGJIAWAN TOWN,HIGH-TECH ZONE ZHUHAI CITY,GUANGDONG PROVINCE.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя товара осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

| Код продукта | Год изготовления | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | |

**Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

